

DLC-02 (DALI) 版本更新纪录明细

一、 升级方式:

DLC-02 低版本固件 (R1.x,R2.x) 升级至 R3.0 方法 :

1. DLC-02 按住面板“SET”键，拔掉 USB 线，重启 AC 供电；可见 BUS A 和 BUS B 两颗 LED 交替闪烁，则说明进入升级模式成功；进行下一步。
2. DLC-02 通过 USB 与 PC 对接，DLC-02 PC 软件即可连接 DLC-02，连接成功进行下一步。
3. 至 DLC-02 PC 主接口依次选择：System -> Firmware Upgrade；选择档案升级。
4. 软件升级直接于计算机控制面板，删除旧版软件，并另外下载新版软件至计算机系统中即可。

注：2.x 版与 3.x 版因更新幅度过大无法互通使用，若系统软件无法与固件

(DLC-02)联机，请确认软/固件版本是否为最新版本。

二、 更新功能明细

最新更新日期: 2024/07/30

主机固件版本	计算机软件版本	功 能
R3.3 下载连结	V3.1 下载连结	<ol style="list-style-type: none">1. 新增脱机虚拟 (Virtual Lamp) 配置功能，配置与现场可独立操作2. 支持局域网 (TCP/IP) 可连接计算机软件配置3. 新增人因照明 (HCL) 功能4. 传感器情境 (Effect) 设定功能全面升级5. 支持多个传感器整合使用 例: Occupancy Sensor 与 Light Sensor 组合(Sensor Interaction)6. 照明组合功能 (Combination Output)7. 增加主机软件开机密码及软件档案设置密码8. 新增 Timer 批量删除功能9. 群组 (Group) 支持修改名称10. 情境接口 (Effect) 按键开关设备增加阻断 (Block) 功能

R2.4 下载连结	V2.3 下载连结	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持修改 DLC-02 的网关与子网掩码 2. 新增日光节约功能 (Daylight Saving) 3. 序列 (Sequence) 新增时间设定：分钟设定 4. 系统诊断功能 (Diagnosis)
------------------	------------------	---

三、常见问题:

1. DLC-02 旧机升级为新韧体后，是否会影响原本内部已存参数？
大版本修改 (R2.x 升至 R3.x) 涉及通信协议改动，原已存参数不能保证其动作的正确性。
2. 如何降低 DLC-02 版本？
第一步：MW 官网下载旧版本升级档；第二步：DLC-02 通过 USB 与 DLC-02 PC 连接，至主接口 System -> Firmware Upgrade 接口升级。
3. 如何查询 DLC-02 韧体版本？
方法一：通过 DLC-02 液晶面板查看，按“ESC” -> “System” -> “Other” -> “Firm.VER: xx”
方法二：通过 DLC-02 PC 软件读取，主接口 -> “System” -> “System Information”
4. 忘记连接密码？如何重置密码？
重置为出厂密码可通过 DLC-02 的物理按键实现
按 “ESC” -> “System” -> “Other” -> “Reset to Default”；重置为出厂密码；但重置密码后，内部已存参数将被洗掉，所以请保管好设定的密码。